SPRINTER 6000 START 230V 12-24V

ELEMENTS 12V 24V

Panorámica

SPRINTER 6000 START 230V 12-24V
cod. 829392
Cargador de baterías y arrancador para la carga de acumuladores de plomo (WET/START-STOP) con tensión 12/24V y para el arranque de todos automoviles, furgonetas y camiones ligeros.
Características:
- selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido
- visualización dela corriente de carga y de arranque
- protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad.

Datos técnicos

CODIGO 829392	CORRIENTE DE CARGA EFFICACE 105 A	POSICIONES DE REGULATION 4
TENSION DE RED MONOFASICA 230 V	CORR.CARGA CONVEN. EN60335-2-29 70 A	DIMENSIONES 32 - 38 - 78 cm
FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	CORR. ARRANQUE 1V/C EN60335-2-29 360 A	PESO 24 kg
POTENCIA DE CARGA 2,2 KW	CORR. DE PUESTA EN MARCHA MAX 570 A	CODIGO EAN 800489796192 7
POTENCIA DE ARRANQUE 12 KW	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN. 20 Ah	PIEZAS/PALETA 18 pz/paleta
TENSION DE CARGA 12 / 24 V	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN. 1550 Ah	PIEZAS/PALETA - B 24 pz/paleta - B

Accesorios incluidos

SPRINTER 6000 START 230V 12-24V

COLORADO 150B PINZA DE MASA 150A - 712001

COLORADO 150R PINZA POSITIVO 150A - 712002